**Prodotti:** Eco Logic [1]
**Argomenti:** Regolazione, Domande frequenti, Risoluzione problemi

## Funzionamento manuale – Ciclo completo (tutte le stazioni)

Il funzionamento manuale del ciclo completo consente di far partire tutte le valvola assegnate ad un programma in ordine numerico e sequenziale.

1. Premere e tenere premuto il pulsante ▶ per tre secondi. L'icona ✋ sarà visualizzata insieme alla lettera del programma. Sarà visualizzato anche il numero di una stazione.

2. Selezionare il programma desiderato premendo il tasto PRO.

3. Usare i tasti ⊕ o ⊖ per modificare la durata dell'irrigazione della stazione se lo volete diverso dal tempo di irrigazione visualizzato.

4. Premere il tasto ▶ per passare alle stazione successiva.

5. Ripetere i punti 3 e 4 fino a raggiungere la stazione con la quale si desidera far iniziare il ciclo di irrigazione (l'ultima stazione sarà sempre la più alta in numero assegnata a quel programma).

Dopo 2 secondi di inattività, inizierà l'irrigazione manuale che attiverà in sequenza tutte le valvole del programma. Una volta terminata l'irrigazione manuale il programmatore tornerà in modalità automatica senza che il programma originalmente impostato abbia subito alcuna modifica.

[2]

[3]

## Funzionamento manuale - Stazione singola

Il funzionamento manuale di una singla stazione permette di attivare una sola valvola.

1. Controllare che la stazione che si vuole far irrigare abbia impostato un tempo di funzionamento.

2. Con la centralina in modo automatico mostrando ora e data premere e tenere premuto per tre secondi il tasto ▶.

3. Premere ora il tasto PRO due volte e comparirà una mano con il numero 1 nel mezzo. Questa icona indica il modo Manuale singola stazione.

4. Premendo il pulsante ▶ scegliete la stazione desiderata.

[4]

## Documenti

[5]
MANUALE DELL' UTENTE ECO LOGIC
[5]

**Valuta questo articolo:**

Average: 5 (2 votes)

## Link correlati

---

**Source URL (retrieved on *25/10/2014 - 00:09*):** http://www.hunterindustries.com/it/support/come-posso-far-partire-manualmente-una-stazione-nel-mio-programmatore-hunter-eco-logic

**Links:**
[1] http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/eco-logic
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_ecologic_studio.jpg_22_of_29.jpg
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_ecologic_studio.jpg_1_of_1_0.jpg
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_ecologic_studio.jpg_26_of_29_0.jpg
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_EcoLogic_IT.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_EcoLogic_EM.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_EcoLogic_SP.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_EcoLogic_FR.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_Ecologic_PT.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_EcoLogic_GR.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/it/global