

نيجودزمالا نيكلسالا تاذ ACC-99D ردوكيد

وهرتنه نم نيجودزمالا نيكلسالا تاذ ردوكيدلا ليدوم رادصا
ةيراجتالا تامادختسالا تاذ مكحتالا تاجولل ةوقو رثكالا

ةيساسالا تازيالا

- تاطحم 6,4,2,1 : ةرفوتملا ردوكيدلا تاطحم مجح
- راعشتسالا لخادم عم راعشتسالا زاهج ردوكيد رفوتي Flow و Klik
- كللس ، ردوكيدلا يوصقلا ةفاسملا . يوصقالا دحلا مدق 15,000 ةفاسم : 12 AWG
- نيبي ، ةيلالملا يوصقلا ةفاسملا . يوصقالا دحلا مدق 150 : يئاي رهكلا يبلوللا فلملاو ردوكيدلا
- ICD-HP رتنه زاهج مادختسالا باضي اهتجرب نكمي نيكلسالا
- نيهاجتا ب رشابم لاصتا
- تاليصوتالا لمشت (ةيلخاد : رايثالا دص ةيحملا (ةيضرالا)
- ردوكيدلا P/MV جودزم جراخم نييعت نكمي
- ردوكيدلا عم كالسالا تاليصوتالا لمشت
- 6 : كالسالا تاليصوتالا ددع
- ةطساوب سقطلا لواح نع ةيئاقلا ةيموي ةجرب رتنه نم Solar Sync سقطلا راعشتسالا ةزهجال يرايختالا مادختسالا



تازيالا و تافصاوملا

- دن يوصقالا دح ريبيم 1 ، تلوف 120 دن يوصقالا دح ريبيم 2 ، زترية 60/50 ، تلوف 230/120 : لوحمللا ةلخادلا ءابرهكالا تلوف 230
- جماربلا عيمجم عم يوصقالا دح ةجربم (ريبيم 1 ، تلوف 230 ؛ ريبيم 2 ، تلوف 120 وه : AC رايثالا يوصقالا ةاطالا (ةتبتملا ةيفاضالا تارواستسالا او لمعت يثالا)
- ريبيم 120 تلوف دن ، ريبيم 4 ، ريبيم 24 تلوف : لوحملا نم جراخلا رايثالا
 - ةوردلا تقو تلوف 34 : جراخلا ردوكيدلا طخ
 - لفعم جراخم لكل ريبيم يليليم 40 : ردوكيدلا نم ةجراخلا ةاطالا
 - ةفاسم يثح دحاو الجراخملا يبلوللا رتنه تافل نم ريبيم 24 تلوف تاذ ةيساسالا 2 : يبلوللا فلملا ةعس (ةيئانثالا P/MV جراخم لمشت) تلوقلا سفن يبلوللا فلم 14 يثح ، لغشت .مدق 150
- ردوكيدلا يوصقلا ةفاسملا . يوصقالا دحلا
 - مدق 10,000 : كللس راسم (14 AWG)
 - مدق 15,000 : كللس راسم (12 AWG)
- يوصقالا دحلا .مدق 150 : يئاي رهكلا يبلوللا فلملاو ردوكيدلا نيبي ، ةيلالملا يوصقلا ةفاسملا
- عقوملا ي ةدوجوملا تاردوكيدلا ةيجراخم جودزم كالسالا تاليصوتالا تراسم 6
- لفعملا ردوكيدلا نيهاجتا ب رشابم لاصتا
- (ICD-SEN) راعشتسالا ةزهجا تالصول نيهاجتا ب رشابم ةبقارمو لاصتا
- ةيلغفالا ةلخالو ردوكيدلا ، ةراشالا طاشن ، ليغشتلا طخ ةلح رهظت LED ةاضا

ACC ، مكحتالا ةجولل ةيساسالا تازيالا ةفاك ACC-99D نيجودزمالا نيكلسالا تاذ ردوكيدلا ةمطانا لمشت و لمشت :

- (ةيفاضا) ةيودي صيصخت جمارب 4 عم ، ةيئاقلا جمارب 6
- ةطحملا قيروط نع ةجربلل نيبلابا يسيئر سبحم / ةخصم نيجرخم
- ةجربلل ةلباق (لخادم 4 يلا لصت راعشتسالا لخادم ددعو (ةطحملا يوتسمل صخشي) 1 ددع قفدتلل سايقم (جمانربلا يوتسمل)
- ةنمازمتلا ةطحملا تاعومجم عم جمانربلا لبق نم SmartStack وأ ةجربملا لخادتل ةلباق
- جمانربلا لبق نم 1% ةدايز ي 300% يلا 0 نم ، يم سوملا مكحتالا

