

ROAM

Этот переносной беспроводной пульт обеспечивает возможность удобного дистанционного управления контроллерами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимость с контроллерами X-Core™, X2™, Pro-C™, НРС, ICC2, НСС, I-Core™, АСС и АСС2 от компании Hunter позволяет управлять проектами любого размера на расстоянии
- Ручной запуск отдельных станций или программ для осуществления быстрой проверки в процессе обслуживания и устранения неисправностей
- 128 программируемых адресов позволяют исключить взаимные накладки между несколькими пультами, находящимися в непосредственной близости друг от друга
- Программируемое время работы от 1 до 90 минут, которое не влияет на работу обычных автоматических программ
- Ручное управление работой до 240 станций обеспечивает универсальность, необходимую для реализации масштабных проектов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дальность действия: 300 м от трансмиттера до ресивера
- Источник питания трансмиттера: 4 батареи типа AAA (входят в комплект поставки)
- Источник питания ресивера: ~24 В, 0,010 А
- Рабочая частота системы: 433 МГц
- Размещение SmartPort™: не более 15 м от контроллера
- Сертификаты соответствия FCC и CE, разрешающие использование устройства в США и других странах
- Гарантийный период: 2 года

ROAM	
Модель	Описание
ROAM-KIT	В комплект входят трансмиттер, ресивер, жгут проводов SmartPort и 4 батареи типа AAA
ROAM-R	Модуль ресивера
ROAM-TR	В комплект входят модуль трансмиттера и 4 батареи типа AAA

ОПЦИИ	
Модель	Описание
ROAM-WH	Жгут проводов SmartPort (длина: 1,8 м)
ROAM-SCWH	Экранированный жгут проводов SmartPort (длина: 7,6 м)
258200	Кронштейн для крепления SmartPort на стене



Трансмиттер и ресивер

Высота: 18 см
Ширина: 6 см
Глубина: 3 см



SmartPort

Для обеспечения возможности использования пультов дистанционного управления Hunter необходимо проложить проводку SmartPort. SmartPort представляет собой разъем, который с помощью проводов подключается к клеммам контроллера и обеспечивает возможность быстрого соединения с любым ресивером Hunter.



Кронштейн для крепления SmartPort на стене P/N 258200